KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Nouvel Chargeur batterie intelligent 1.1A

Art. 506.200.001
Chargeur batterie intelligent 6/12V 1.1 A

Prolongez la durée de vie de la batterie de votre véhicule. Ce concentré de puissance compact venu de Suisse allie une technologie de charge de pointe à une utilisation intuitive pour les systèmes 6V et 12V.

Parfait pour les véhicules saisonniers et les petites batteries:
Grâce à un courant de charge optimisé de 1,1A, cet appareil est le choix idéal pour le maintien de charge continu pendant l'hiver ou les longues périodes d'immobilisation. Il est particulièrement doux pour les petites batteries de motos, scooters, voitures de collection ou tondeuses, garantissant que votre véhicule est toujours prêt à démarrer.

Compatibilité maximale:
Chargez sans effort les batteries plomb-acide de 6V et 12V, ainsi que les batteries modernes au lithium 12V (LiFePO4) d'une capacité allant de 2,2 Ah à 40 Ah.

Robuste et résistant aux intempéries:
Grâce à sa certification IP65, le chargeur est totalement étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau – idéal pour une utilisation en garage ou en atelier.

Tout sous contrôle:
L'écran intégré vous indique instantanément le niveau de charge (30 %, 60 %, 100 %), le mode sélectionné ainsi que les indicateurs d'avertissement.

Confort Plug & Play:
Avec une longueur de câble de 200 cm et trois types de connexion (pinces intelligentes, connecteurs à œillets et adaptateur allume-cigare 12V), vous êtes prêt pour chaque type de véhicule.

Sûr et efficace:
La sélection intelligente du mode ("Mode Selection") gère le processus de charge de manière entièrement automatique et sécurisée, avec une consommation d'énergie minimale de seulement 30W.


Spécifications

- Courant (Ampères) : 1,1 A
- Tension (Volts) : 6 - 12 V
- Capacité de batterie min. / max. : 2,2 Ah ~ 40 Ah
- Tension d'entrée : 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 30 W
- Compatible avec les types de batteries : batterie plomb-acide 12 V 2,2 Ah ~ 40 Ah ; batterie LiFePo4 12 V : 2,2 Ah ~ 40 Ah ; batterie plomb-acide 6 V : 2,2 Ah ~ 40 Ah
- Température de fonctionnement : 0° ~ +40° C
- Fusible interne : 1,0 A / 250 V
- Indice de protection IP : IP 65
- Longueur du câble : 200 cm









Art. 599.002.000

Article de remplacement: Câble de connexion de batterie pour chargeurs (1.1A/4.0A/7A)

